




1. Скачайте и установите программу X-Lite.
2. Запустите программу
3. На вопрос ответить *Нет*




4. Нажмите кнопку *Add*




5. Заполните поля: *Display name, User name, Password, Authorization user* вашими данными из письма. В поле *Domain* введите **sip.cartel.md**




6. Выберите закладку *Voicemail*, укажите *Number to dial for checking voicemail* - **sip:111@sip.cartel.md**




7. Выберите закладку *Topology*, переключите на *Use local IP address*, снимите галочку *Enable ICE*, включите *Manually specify range* и введите **5080-5090**




8. Выберите закладку *Presence* и заполните поля согласно рисунку ниже




9. Выберите закладку *Advanced* и установите *Register every 180* сек, затем нажмите *OK*




10. Нажмите кнопку *Close*




11. Нажмите кнопку *No, and do not ask me about this again*



12. Щелкните правой кнопкой мыши на дисплее телефона и выберите *Options* отключите галочки *Confirm before closing application* и *Prompt me when an upgrade is available*




13. Щелкните *Advanced* (выделено красным на рисунке сверху), и, используя кнопки -> и <- заполните список *Enabled Codecs* как показано на рисунке внизу. Затем нажмите *OK*.



14. Наберите на клавиатуре телефона *****7469** и нажмите клавишу Enter на клавиатуре




Вы увидите следующее окно:




15. Наберите в поле **Filter priority** и нажмите Enter, дважды щелкните мышью в сетке и поменяйте значения для перечисленных ниже кодеков на указанные:

- codecs:g711a:priority = 1
- codecs:g711u:priority = 2
- codecs:ilbc:priority = 3
- codecs:gsm:priority = 4


Результат:




16. Наберите в поле **Filter rinstance** и нажмите Enter, дважды щелкните мышью на первой строке в сетке и поменяйте значение на **sip.cartel.md:0** и нажмите **OK**



Результат:



17. Закройте окно **Advances options**, нажав на **x**, нажмите **Yes** чтобы сохранить параметры



Теперь вы можете пользоваться программой.